

Katzen-Hunde-Mäuse Stop



Wirkung

Schützt Autos, Blumenbeete, Fischteiche, Volieren, Vogelfutterstellen etc. vor unerwünschten **Katzen, Hunden, Füchsen, Dachsen, Mardern, Siebenschläfern, Ratten, Mäusen und vielen anderen Wildtieren** auf tierfreundliche Art und ohne Verletzungsgefahr für die Tiere. Sie müssen nicht ständig selbst auf der Jagd sein. Der Ultraschall nimmt Ihnen die Mühe ab ohne den Tieren zu schaden.

Der eingebaute Bewegungsmelder ist besonders praktisch: Sein Infrarot-Sensor schaltet den Ultraschallalarm nur dann ein, wenn eine Bewegung erfasst wird – das spart Strom und ermöglicht den Betrieb mit zwei 9V-Batterien. Außerdem können sich die unerwünschten Tiere nicht an das Alarmgeräusch gewöhnen.

Tiere, die der Bewegungsmelder erfasst, werden durch Ultraschall und Blitzlicht vertrieben. Der Ultraschall wird von den meisten Menschen nicht wahrgenommen in einem Frequenzbereich von 18000 – 24000 Hz. Die optimalste tiervertreibende Wirkung wird sich erst nach 4 – 6 Wochen einstellen.

Funktion

Der LED-Blitz, der sich (beim Einschalten nach einer Aufwärmzeit von ca. 30 Sekunden) bei Alarm einschaltet, zeigt an, dass das Gerät funktioniert und Alarmtöne ausgesendet werden.

Mit einem separaten wetterfesten Gehäuse ausgestattet, kann der Tier Stop problemlos auf 30 – 40 cm Höhe an einem freistehenden Pfosten, Gartenzaun oder an einer Wand montiert werden.

Wichtig!

Wenn der LED-Blitz nicht mehr aufleuchtet, müssen die Batterien ausgetauscht werden. Um die Batterien zu wechseln, schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Hauptschalter in die AUS-Position (OFF) schieben. Wiederholen Sie dann die Punkte 1 bis 4 in der Gebrauchsanleitung. Achtung, nicht auf das Linsenfenster drücken - Bruchgefahr. Falls nötig, vorsichtig reinigen.

Gebrauchsanleitung

1. Entfernen Sie das Hauptmodul vom wetterfesten Schutzgehäuse, indem Sie das Hauptmodul nach vorne herausziehen.
2. Öffnen Sie das Batteriegehäuse auf der Rückseite des Hauptmoduls und montieren Sie zwei neue Alkali-Batterien (Typ 9 V Blockbatterie 6F22). Bei Verwendung mit dem Netzteil (kann optional mitbestellt werden) – einstecken in die vorgesehene Buchse.
3. Schieben Sie das Hauptmodul wieder ganz in das wetterfeste Schutzgehäuse hinein.
4. Schieben Sie den EIN/AUS-Schalter auf der Vorderseite des Hauptmoduls in die EIN-Position (ON). Der LED-Blitz leuchtet nach ca. 30 Sekunden auf, um die Bereitschaft des Gerätes zu signalisieren. – Ihr Katzen-Hunde-Mäuse Stop ist nun einsatzbereit.

Technische Daten

Abmessung	110 x 100 x 95 mm
Gewicht	250g (mit Gehäuse)
Stromversorgung	9 Volt Blockbatterien 6F22 Optional mit Netzteil 230/9V
Energieaufnahme	0.16mA (Wartebetrieb)
Aufwärmphase	ungefähr 30 Sekunden
Frequenz	ungefähr 18 – 24 kHz
LED-Blitz	bis zu 100000 Stunden
Wirkungsbereich	10 m im 70° Winkel, 61 m ²
Zubehör	Inkl. Befestigungsset

Gewährleistung

Auf die einwandfreie Funktion des Gerätes gibt der Hersteller 24 Monate Garantie ab dem Verkauf an den Endverbraucher. Bei einer Reklamation muss der Endverbraucher das Gerät mit dazugehöriger Kaufrechnung zur Prüfung zurückgeben. Versandkosten werden nicht übernommen.

Vertrieb durch



Franz Rinke, Herstellung und Vertrieb

Farnweg 5

86161 Augsburg

☎ 0821/5892620

☎ 0821/5892580

marderschock@franz-rinke.de